

Wireless Keyboard with IR Remote

无线键盘+学习型红外遥控器

Model (型号): KP-810-27R

Rev. 1.0

1.应用：

- 家庭娱乐,多媒体教育、培训、会议、演示和控制计算机
- 通过红外功能远程控制其他家电设备
- 车载电视，HTPC，大屏电视，智能电视，硬盘播放器，网络播放器，X-BOX

2.特点：

- 微型外型，方便携带
- QWERTY全键盘布局
- 六轴空中鼠标设计，精确操作鼠标
- 双面按键设计
- 学习型红外遥控器
- 支持多国语言

3.规格：

- RF2.4G无线连接
- USB连接，即插即用
- 电源：1.5V X 3AAA 2节
- 无线发射功率：2dBm
- 接收灵敏度：-85dBm
- 物理参数：
 - 尺寸：172X52X19mm
 - 重量：97g

4.包装清单：

- 无线键盘+学习型遥控器
- USB接收器
- 说明书

5.支持系统:

- Windows
- Linux
- Mac OS
- Android/Google/Smart TV OS

6.使用说明

6.1 .开机



1. 打开电池盖



2. 拿出接收器



3. 安装电池



4. 盖上电池盖

6.2.配对:同时按下面板上的OK键+TV键LED灯闪烁,此时将接收器插到电脑或Android设备USB接口上,LED停止闪烁,表示配对成功.

6.3.鼠标指针速度调节

调节鼠标速度由慢到快:HOME键 + 音量+;

调节鼠标速度由快到慢:HOME键 + 音量-.

7. 键盘功能描述



"ALT+Q to >" = 1 to .com 键

上/下/左/右



8. 红外学习

该键盘具有红外学习功能，可以学习其它遥控器的源代码，当作其它家用电器的遥控器使用，如电视，DVD/CD和空调等.以电视的遥控器为例说明如何使用键盘的红外学习功能：

- 8.1. 按一下TV键,把2.4G无线键盘切换到红外模式;
- 8.2. 按TV键2秒,LED等慢闪,遥控器进入学习模式;
- 8.3. 当键盘和电视遥控器的红外发射端对准后,按电视遥控上"电源"键,此时键盘右上角LED灯快闪,表示电视遥控的码值已发出;
- 8.4. 按一下键盘上要学习的按键,此时右上角LED灯变成慢闪,表示键盘已接收到电视遥控的码值
- 8.5.学习成功后按下"TV"键退出学习模式,退出后红灯不闪,处于常亮状态.